

ANTES DE USAR, LEIA COM ATENÇÃO!
MANUAL DO USUÁRIO
AUTO TRANSFORMADOR CONVENCIONAL
Modelo: ATC

INSTRUÇÕES DE LIGAÇÃO:

- Identifique a tensão de entrada da rede 127V ou 220V
- Conferir indicação da tensão de entrada no auto transformador e parafusar pino adaptador na mesma.
- Conectar cabo de força no pino adaptador, depois na rede. Após estes procedimentos, seu auto transformador já estará ligado e com tensão de saída alterada.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

- 1 – Certifique-se que a soma das potências conectadas no auto transformador não seja maior que a potência do consumo.
- 2 – Produto para uso externo, não expor a chuva.
- 3 – Para sua segurança, depois de identificar a tensão de entrada desejada no auto transformador, fixe o adaptador na mesma. Nunca colocar o adaptador na tensão de saída do auto transformador ou na rede elétrica
- 4 – Não é recomendado o uso prolongado do auto transformador em sua potência máxima. Podendo causar superaquecimento.

SOBRE A GARANTIA:

Garantimos esse produto pelo período de 3 meses a partir da data especificada na nota fiscal da compra. A Flach Indústria de Carregadores e Equipamentos Elétricos Ltda se responsabiliza por qualquer defeito de fabricação de todos os seus auto transformadores e os custos de frete quanto autorizados pela fábrica se houver necessidade de encaminhamento a mesma, desde que usados da maneira correta. Em caso de mau uso, todo o traslado e suporte técnico será custeado pelo cliente.

A garantia se limita ao mau uso de nossos aparelhos, tais como:

- 1 - Ligar em voltagem errada;
- 2 - Contato com água ou qualquer líquido que possa comprometer os componentes;
- 3 - Descargas elétricas ou curtos;
- 4 - Danos ocasionados por quedas, batidas e outros;

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

MODELOS	VA	WATS	ENTRADA	SAÍDA	DIMENSÕES L x A x C	PESO Kg
ATC300	300	210	127/220	127/220	8 x 10 x 11	2,00
ATC500	500	350	127/220	127/220	8 x 10 x 11	2,20
ATC750	750	525	127/220	127/220	9 x 11 x 13	2,30
ATC1030	1030	721	127/220	127/220	9 x 11 x 13	2,90
ATC1500	1500	1050	127/220	127/220	11 x 13 x 13	3,60
ATC2000	2000	1400	127/220	127/220	11 x 13 x 13	4,10
ATC3000	3000	2100	127/220	127/220	12 x 14 x 14	5,00
ATC4000	4000	2800	127/220	127/220	12 x 14 x 14	6,50
ATC5000	5000	3500	127/220	127/220	14 x 16 x 15	7,70
ATC6000	6000	4200	127/220	127/220	14 x 16 x 15	9,00

**Dimensões com embalagem.*

- Todas as imagens do site são meramente ilustrativas e os produtos podem sofrer modificações sem prévio aviso.

DC:11 Revisão: 01 Data: 20/03/19